



STYRENHET SAFETRON TWOCOM CU2

22028503

Styrenhet TC CU2 har marknadens bredaste användningsområde i en och samma styrenhet. Nytt för TC CU2 är att två motorlås kan anslutas utan någon begränsning i signalutbyte, detta innebär att TC CU2 effektivt är två styrenheter i en. Nytt är också möjligheten att programmera AUX reläer för önskad funktion. TwoCom (TC) innebär en helt unik två-trådsteknik där kryptering, signalutbyte samt strömmatning sker i endast två parter. Styrenhet TwoCom CU2 används tillsammans med motorlås i 6000-serien. Styrenhet TC CU2 har automatisk avscanning vilket gör installationen plug-and-play. Ingen initiering krävs utan ihopparning mellan enheter sker automatiskt efter 12h, då sätts också installationsdatum digitalt i enheterna.

TC CU2 är försedd med en navigeringsbar display där konfiguration, adressering samt informationshämtning sker. Installationen blir lättöverskådlig och värdefull tid sparas. Genom den navigeringsbara displayen når man servicSW100dulen där man ställer serviceintervall genom antal cykler och/eller datum. Indikation ges genom aktivering av larmrelä vid uppnått serviceintervall. TC CU2 kommunicerar med 128-bitars kryptering och tillåter kabellängder upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet. Detta öppnar för nya möjligheter att installera styrenheter i skyddade miljöer såsom elcentraler eller serverrum. Möjlighet till att ansluta två motorlås till en TC CU2 finns. Använd två motorlås i samma eller i separata dörrar. Dedikerade reläavsnitt för lås 1 respektive lås 2. Vid installation av två motorlås ges möjlighet till samma signalutbyte.

Egenskaper

- TwoCom BUS teknik
- Programmeringsbara AUX-reläer (t.ex. dörrautomatikstyrning, väsentlig funktion)

- Seriekoppling, upp till två motorlås mot TC CU2
- Automatisk initiering av enheter
- Varje reläutgång kan individuellt ställas NO eller NC via kortslutningsbygel
- Lysdiod på varje enskild reläutgång för indikering av aktivering
- Händelselogg
- Felkodshantering via display
- ServicSW100dul
- Klarar långa kabellängder, upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet
- Låg strömförbrukning (>1W vid standby)
- Ihop med motorlås ur 6000 serien uppfylls SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5

Tekniskinformation

- Ingångar lås 1: Aktivering, Extern dörrmagnetkontakt
- Ingångar lås 2: Aktivering, Extern dörrmagnetkontakt
- Utgångar lås 1: Regel ute/inne, Dörr öppen/stängd, Impuls, Larm
- Utgångar lås 2: Regel ute/inne, Dörr öppen/stängd, Impuls, Larm