



ELSLUTBLECK STEP 28B-E HÖ RÄTTVÄND 7 MM RFR

22017947

STEP 28E Secure är ett regelelslutbleck som möjliggör att kombinera krav på säkerhet, brandkrav och utrymning med dörrautomatik eller draghandtag. STEP 28E Secure används som ellåsning där dörrautomatik eller draghandtag ska kombineras med krav på hög säkerhet och/eller brandtillhållning. Elslutblecket används tillsammans med fallhakregellås eller fallregellås vilket ger en hög intrångssäkerhet medan en dörrigenhållande funktion alltid erhålles via tryckesfallen.

Listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket. I kombination med en snabb upplåsning gör det att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna. Listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.

STEP 28E Secure är knacksäkrad. Till STEP 28E Secure finns ett stort urval montagestolpar i rostfritt stål. STEP 28E Secure monteras ofta med nödutrymningslås enligt SS-EN 179 där brandkrav och utrymning ska kombineras med dörrautomatik. STEP 28E Secure tillåter även nödöppning via utrymningsknapp i brandcellsgräns. Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt) och låst/oläst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, larmanläggning etc. Passande låshus är fallhakregellås i connect-serien samt fallregellås i modul-serien.

Teknisk information

- Durability: Grade Y enligt SS-EN 14846
- Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
- Security: Grade 7 enligt SS-EN 14846

- Security electrical manipulation: Grade 3 (rättvänd) Grade 1 (omvänd) enligt SS-EN 14846
- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30V DC, 1A
- Öppnar trots listtryck på 5 kN (? 500 kg) i rättvänd och omvänd funktion
- Inklusive 5 meter halogenfri anslutningskabel

Specifikation

Ytbehandling/Färg:	
Material:	Rostfritt stål
Bredd:	35/40
Djup:	
Höjd:	230
Längd:	
Tjocklek:	
Brandklass:	E/EI 60
Brythållfasthet:	>15kN
Driftspänning:	24V DC
Inbyggd skyddsdiod:	Ja
Kolvkontakt:	Ja
Rättvänd/omvänd:	Rättvänd