

BRANDVARNARE OPTISK

296



Fotoelektrisk brandvarnare. Den fotoelektriska tekniken har större känslighet för att detektera långsamt pyrande bränder som ofta har tjock, svart rök, avger lite värme och kan pyra i flera timmar innan några lågor slår upp.

Brandvarnaren innehåller inget radioaktivt material och är ofarlig för miljön. Brandvarnaren ska installeras i alla rum (förutom badrum och kök) och i alla andra utrymmen i hemmet, för att se till att personerna i huset kan höra och agera vid larmsignaler. För bäst skydd ska du montera en detektor i korridorer, vardagsrummet, sovrum och barnens rum och varje enhet ska placeras mitt i taket i varje rum.

Egenskaper

- Långtidsbatteri: 10-års livslängd
- Ström: inbyggt litiumbatteri 3V (CR123A) ej utbytbart
- Driftström: <8 uA (standby), <50 mA (larm)
- Larmvolym: >85 dB(A) vid 3 meters avstånd
- Larmkänslighet: 0,1-0,16 dB/m
- Tystnadstid: cirka 10 minuter
- Ljudmönster: BI 0,5 s – paus 0,5 s – BI 0,5 s – paus 0,5 s – BI 0,5s – paus 1,5 s, med blinkande röd LED-lampa
- Larmmönster upprepas